



EIKON: Va-et-vient 1P 10AX Vintage or

22004.82

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Va-et-vient 1P 10AX Vintage or

Va-et-vient 1P 10AX Vintage or. Maxi 100 W pour lampes autoballastées (CEI 60669-1:2017)

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande


10 NR




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Interrupteur (résidentiel)
- **Type de commutation:** va-et-vient
- **Type de commande:** autre
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Interrupteur à bouton-poussoir:** Oui
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 1
- **Mode de pose:** encastré_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Avec cadre/support de montage:** No
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** autre
- **Traitement de la surface:** métallique
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** or
- **Numéro RAL (équivalent):** 1004
- **Zone de texte/surface d'inscription:** oui
- **Voyant:** non
- **Fonction d'éclairage:** contrôle et orientation
- **Type d'éclairage:** autre
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10,00 A
- **Contact de report:** No
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Interrupteur de machine à laver:** No
- **Hauteur d'appareil:** 48,80 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 09. VDE - Allemagne ([download](#))
- 13. SNI-MGI Indonésie
- 15. CCC - Chine ([download](#))
- 19. NOM - Mexique
- 20. IQC - Argentine
- 36. ISI - Inde
- 37. Marquage - Maroc
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352620803

Code 8007352620803
Qté 1 NR
Dim. 5,1x6,5x2,7 [cm]
Poids 33,3 [g]



8 007352620810

Code 8007352620810
Qté 10 NR
Dim. 14,5x11x7,4 [cm]
Poids 381,3 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).